

## Инструкция по повторной настройке абонентских цифровых терминалов на каналы "НТВ-ПЛЮС"

Уважаемые Абоненты, прежде чем следовать нашей Инструкции, ознакомьтесь, пожалуйста, с Руководством по эксплуатации терминала, прилагаемым в комплекте с Вашим оборудованием. Просим Вас следовать разделу Инструкции, соответствующему модели используемого Вами терминала.

В ходе настройки ВСЕ каналы "НТВ-Плюс" предварительно удаляются.

Внимание! Если Вы используете кабельный терминал, мы рекомендуем обратиться к представителю организации, эксплуатирующей вашу кабельную сеть (СКТВ).

	EchoStar DSB 707	Strong SRT 4450	Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S	Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V	Xsat CDTV 300/310	Samsung VDS 3300 Humax F1-VA	Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200	Humax VA-ACE+	GS VA-7200
Шаг 1	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал и выберите один из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал на одном из каналов "НТВ-ПЛЮС".	Включите терминал на одном из каналов "НТВ-ПЛЮС".
Шаг 2	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>OK</b> .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>Menu</b> .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>Menu</b> .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>Menu</b> .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>Menu</b> .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>Menu</b> .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>Menu (Menu)</b> .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>Menu (Menu)</b> .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>Menu (Menu)</b> .
Шаг 3	Нажмите на пульте кнопку <b>Fav</b> зелёного цвета. Пользуясь навигационными кнопками пульта <b>▼▲</b> выберите строку <b>Текущий спутник</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	Пользуясь навигационными кнопками пульта <b>▲▼</b> выберите строку <b>Конфиг. канала</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	Пользуясь навигационными кнопками пульта <b>▲▼</b> выберите строку <b>Поиск и редакцир. каналов</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	Пользуясь навигационными кнопками пульта <b>▲▼</b> выберите строку <b>Упорядочивание каналов</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	Пользуясь навигационными кнопками пульта <b>▲▼</b> выберите строку <b>Транспондеры</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	Пользуясь навигационными кнопками пульта <b>▲▼</b> , выберите строку <b>Организация каналов</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	Пользуясь навигационными кнопками пульта <b>▲▼</b> , выберите строку <b>Настройка</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	Пользуясь навигационными кнопками пульта <b>▲▼</b> , выберите строку <b>Установка</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	Пользуясь навигационными кнопками пульта <b>▲▼</b> , выберите строку <b>Настройка</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .
Шаг 4	Нажмите на пульте кнопку белого цвета. Кнопками <b>▲▼</b> выберите в открывшемся списке строку <b>Удалить</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> . Выберите для удаления все каналы "НТВ-ПЛЮС", отмечая каждый канал нажатием кнопки <b>OK</b> .	Пользуясь навигационными кнопками <b>▲▼</b> выберите строку <b>Удаление каналов</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	С помощью кнопок <b>▲▼</b> выберите строку <b>Редактир. основных списков</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'PIN код' (значение по умолчанию – 0000).	Перемещаясь по списку при помощи кнопок <b>▲▼</b> , выберите строку <b>НТВ+28</b> и нажмите навигационную кнопку <b>►</b> (стрелка вправо) пульта дистанционного управления.	В появившемся меню кнопками <b>▲▼</b> выберите строку <b>Организация транспондеров</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> . Приступите к удалению транспондеров "НТВ-ПЛЮС", ориентируясь на названия каналов в правом окне (Шаг 5).	В появившемся меню кнопками <b>▲▼</b> выберите строку <b>Организация каналов</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	В появившемся меню кнопками <b>▲▼</b> выберите строку <b>Организация каналов</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'PIN-код' (значение по умолчанию – 0000).
Шаг 5	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку белого цвета.	Нажмите кнопку <b>F2</b> .	Навигационными кнопками <b>►◀</b> выберите заголовок <b>Все каналы</b> .	Пользуясь кнопками <b>▲▼</b> выберите строку <b>Удалить транспондер</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	Нажмите кнопку <b>OK</b> . Начнётся автоматический поиск каналов "НТВ-ПЛЮС".	Перемещаясь по списку при помощи кнопок пульта <b>▲▼</b> , выберите строку с удаляемым транспондером и нажмите навигационную кнопку <b>►</b> (стрелка вправо).  Нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> - транспондер будет удалён.	С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'Родительский код' (значение по умолчанию – 0000).	С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите 'PIN-код' (значение по умолчанию – 0000).	В появившемся меню кнопками <b>▲▼</b> выберите строку <b>Организация каналов</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .

	Echostar DSB 707	Strong SRT 4450	Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S	Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V	Xsat CDTV 300/310	Samsung VDS 3300 Humax F1-VA	Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200	Humax VA-ACE+	GS VA-7200
Шаг 6	Пользуясь навигационными кнопками ◀ ▶ выберите <b>Да</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> . Выбранные каналы "НТВ-ПЛЮС" будут удалены.	Последовательно нажмите на пульте дистанционного управления кнопки <b>OK, F1</b> и <b>F2</b> . Выбранные каналы "НТВ-ПЛЮС" будут удалены.	Перемещаясь по списку при помощи кнопок ▲ ▼, выберите для удаления все каналы "НТВ-ПЛЮС", отмечая каждый канал нажатием кнопки красного цвета, расположенной в ряду цветных кнопок на пульте дистанционного управления. Отмечать и удалять необходимо только каналы "НТВ-ПЛЮС" (каналы с отметкой НТВ+ в левом окне), другие каналы удалять не нужно. Для снятия ошибочно поставленной отметки повторно нажмите кнопку красного цвета.	Удалите все транспондеры "НТВ-ПЛЮС". Для этого, перемещаясь по списку транспондеров, отметьте каждый транспондер при помощи красной кнопки "i". Удалять нужно только транспондеры "НТВ-ПЛЮС". Ориентир – обозначение <b>Eutelsat W4</b> в списке транспондеров. Чтобы удалить ошибочно поставленную отметку, еще раз нажмите на этом транспондере красную кнопку "i".	По окончании поиска внесите найденные каналы в Фаворитный список - для этого с помощью навигационных кнопок ▲ ▼, выберите строку с названием необходимого канала, нажмите на пульте кнопку ♥ ("сердечко"), введите с помощью цифровых кнопок пульта желаемый порядковый номер канала в 'Фаворитном списке' и нажмите кнопку <b>OK</b> . Повторите эту операцию (Шаг 6) для внесения в 'Фаворитный список' других каналов "НТВ-ПЛЮС".	Повторите Шаг 5 для удаления остальных транспондеров "НТВ-ПЛЮС" - другие транспондеры удалять не нужно. По завершении операции удаления транспондеров "НТВ-ПЛЮС" дважды нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Menu.	Кнопками ▲ ▼ выберите строку <b>Организация сетей</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	В открывшемся меню выберите строку <b>Упорядочить сети</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	Кнопками ▲ ▼ выберите строку <b>Провайдер</b> и нажмите кнопку ▶.
Шаг 7	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>Menu</b> .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>Menu</b> .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>OK</b> .	Последовательно нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>OK</b> и затем дважды (для S300/A300/B270/B350 один раз) кнопку <b>EXIT</b> .	Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>Возврат</b> .	Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼, выберите строку <b>Настройка</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	Навигационными кнопками на пульте дистанционного управления ▲ ▼ выберите строку <b>НТВ+</b> и нажмите красную кнопку <b>Инф (i)</b> .	Навигационными кнопками на пульте дистанционного управления ▲ ▼ выберите строку <b>НТВ+</b> и нажмите красную кнопку <b>Инф (i)</b> .	Выберите в списке провайдеров <b>НТВ+</b> и нажмите красную кнопку <b>Инф (i)</b> .
Шаг 8	Пользуясь навигационными кнопками ◀ ▶ выберите меню <b>Установка</b> ("молоточек") и дважды нажмите кнопку <b>OK</b> .	Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼ выберите строку <b>Конфиг. канала</b> и дважды нажмите кнопку <b>OK</b> .	Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼ выберите строку <b>Поиск спутника</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	Пользуясь навигационными кнопками ▲ ▼ выберите строку <b>Установка</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	Повторите действия Шаг 4 - Шаг 7 (включительно) для каждого из остальных транспондеров "НТВ-ПЛЮС": НТВ+32, НТВ+35, НТВ+36, НТВ+39, НТВ+40 и так далее	Кнопками ▲ ▼, выберите строку <b>Поиск каналов</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	Нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> на пульте дистанционного управления.	Нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> на пульте дистанционного управления.	Кнопками ▶, ◀ выберите клавишу <b>Да</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .
Шаг 9	При помощи кнопок ▲ ▼ выберите строку <b>Сигнал</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> на пульте дистанционного управления.	При помощи кнопок ▲ ▼ ◀ ▶ установите (при необходимости) в строке <b>Спутник</b> значение <b>Eutelsat W4/Sesat</b> , в строке <b>Пакет</b> значение <b>NTV+ Sport</b> .	Пользуясь кнопками ◀ ▶ установите в строке <b>Режим поиска</b> значение <b>Быстрый (NIT)</b> , а в строке <b>Спутник</b> значение <b>Eutelsat W4</b> .	С помощью цифровых кнопок пульта дистанционного управления введите ' <b>PIN код</b> ' (значение по умолчанию – 0000).	По завершении действий (Шаг 8) нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>ВЫХОД</b> . Настройка терминала завершена.	в появившемся меню, пользуясь кнопками 0...9 и кнопками ◀ ▶, установите: частота – <b>12322</b> поляризация – <b>вертикальная</b> скорость потока – <b>27500</b> FEC – <b>3/4</b> сетевой поиск - <b>да</b> автоматический пропуск – <b>нет</b>	Дважды нажмите кнопку <b>Выход (Exit)</b> на пульте дистанционного управления. Навигационными кнопками ▲ ▼, выберите строку <b>Поиск каналов</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	Дважды нажмите кнопку <b>Выход (Exit)</b> на пульте дистанционного управления. Навигационными кнопками ▲ ▼, выберите строку <b>Поиск каналов</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	Нажмите кнопку <b>Выход (Exit)</b> на пульте дистанционного управления.

	Echostar DSB 707	Strong SRT 4450	Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S	Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V	Xsat CDTV 300/310	Samsung VDS 3300 Humax F1-VA	Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200	Humax VA-ACE+	GS VA-7200
Шаг 10	Если в меню <b>Сигнал</b> указаны какие-либо еще спутники, кроме <b>EUTELW4</b> , установите для них в строке <b>Вид Поиска</b> значение <b>НЕТ</b> . При помощи кнопок <b>▼▲</b> , выберите строку <b>Поиск</b> каналов и нажмите кнопку <b>OK</b> на пульте дистанционного управления.	Нажимая кнопки <b>▲▼</b> , установите в строке <b>Только ТВ</b> значение <b>Нет</b> , в строке <b>FTA</b> значение <b>Нет</b> , подсветите строку <b>Сеть</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	Нажмите на пульте кнопку <b>OK</b> . Начнётся автоматический поиск каналов "НТВ-ПЛЮС".	Пользуясь навигационными кнопками <b>▲▼</b> выберите строку <b>Ручной поиск</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	В списке транспондеров могут отсутствовать некоторые транспондеры "НТВ-ПЛЮС" Как правило, это транспондеры 30, 37 и 38. Общие параметры этих транспондеров: Спутник Бонум 1, SR 27500, FEC 3/4. Для транспондера 30: частота 12283, поляризация: вертикальная. Для транспондера 37: частота 12418, поляризация: горизонтальная. Для транспондера 38: частота 12437, поляризация: вертикальная.	нажмите кнопку <b>ВВОД (OK)</b>	Кнопками <b>▲▼</b> выберите строку <b>Ручной поиск</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	Кнопками <b>▲▼</b> выберите строку <b>Поиск вручную</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .	Навигационными кнопками <b>▲▼</b> выберите строку <b>Ручной поиск</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> .
Шаг 11	Дождитесь окончания поиска каналов и нажмите кнопку <b>OK</b> на пульте дистанционного управления.	По окончании поиска каналов нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>OK</b> . Настройка терминала завершена.	По окончании поиска каналов нажмите на пульте дистанционного управления кнопку <b>OK</b> , а затем кнопку <b>QUIT</b> . Настройка терминала завершена.	В меню <b>Ручной поиск</b> , пользуюсь кнопками <b>◀▶▲▼</b> , установите: Спутник – <b>Eutelsat W4</b> Номер TP – такой, чтобы в строке <b>Частота</b> появилось значение <b>12322 МГц</b> , SR – <b>27.500</b> , FEC – <b>3/4</b> , поляризация – <b>правая круговая</b> ; Режим поиска – <b>Все</b> , Сетевой поиск – <b>Да</b> , Поиск PID – <b>Нет</b> .	Если необходимо, добавьте в список новые транспондеры. Для этого нажмите кнопку <b>Menu</b> . Пользуясь навигационными кнопками пульта <b>▼▲</b> выберите строку <b>Изменение списка каналов</b> и нажмите кнопку <b>OK</b> .	После окончания процесса поиска каналов нажмите кнопку <b>ВВОД (OK)</b> . Настройка терминала завершена.	В появившемся меню, пользуюсь кнопками <b>0...9</b> и кнопками <b>▲▼◀▶</b> , установите: Частота – <b>12322</b> Поляризация – <b>вертикальная</b> Скорость потока – <b>27500</b> FEC – <b>3/4</b> сетевой поиск - <b>Да</b> автоматический пропуск – <b>нет</b>	В появившемся меню, пользуюсь кнопками <b>0...9</b> и кнопками <b>▼▲◀▶</b> , установите значения:  Выбор антенны – <b>Eutelsat W4</b> Частота – <b>12322</b> Поляризация – <b>вертикальная</b> Скорость передачи символов – <b>27500</b> FEC – <b>3/4</b> Поиск сети - <b>Да</b> Автоматический пропуск – <b>Нет</b> .	В появившемся меню, пользуюсь кнопками <b>▲▼◀▶</b> , <b>OK</b> и цифровыми кнопками <b>0...9</b> , установите значения: Название Спутника - <b>Eutelsat W4</b> Частота – <b>12322</b> Поляризация – <b>вертикальная</b> Скорость Потока – <b>27500</b> FEC – <b>3/4</b> Выберите строку <b>Дополнительно</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> . Установите в строке <b>Сетевой Поиск</b> значение <b>Да</b> , в строке <b>Пропуск Кодированных</b> – <b>Нет</b> . Нажмите кнопку <b>ВЫХОД (EXIT)</b> .

	Echostar DSB 707	Strong SRT 4450	Xsat CDTV 410 S Pace CDTV 415 S	Samsung DSR 9400/9500 DSB S300V/A300 DSB B270V/B350V	Xsat CDTV 300/310	Samsung VDS 3300 Humax F1-VA	Humax VA-ACE Humax VA-FOX Humax VA-5200	Humax VA-ACE+	GS VA-7200
Шаг 12	Нажмите кнопку <b>Exit</b> . на пульте дистанционного управления для выхода из меню. Настройка терминала завершена.			Нажмите кнопку <b>OK</b> . После появления сообщения о найденных каналах нажмите кнопку <b>OK</b> .	В появившемся меню с помощью кнопок <b>▼▲</b> выберите строку <b>Новый транспондер</b> и нажмите <b>OK</b> .		Нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> на пульте дистанционного управления.	Нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> на пульте дистанционного управления.	Выберите строку <b>Начать поиск</b> и нажмите кнопку <b>Ввод (OK)</b> на пульте дистанционного управления.
Шаг 13			-	Нажимая кнопку <b>EXIT</b> , выйдите из меню. Настройка терминала завершена.	В строке <b>Название</b> с помощью цифровых кнопок <b>0...9</b> введите номер транспондера. Установите все параметры в соответствии с шагом 10 и нажмите кнопку <b>OK</b> .		После окончания поиска каналов нажмите кнопку <b>ВВОД (OK)</b>	После окончания поиска каналов нажмите кнопку <b>ВВОД (OK)</b> два раза	После окончания поиска каналов нажмите кнопку <b>ВВОД (OK)</b> .
Шаг 14					По окончании поиска повторите Шаг 6, нажмите кнопку <b>Выход</b> и повторите шаги 11, 12 и 13 для остальных недостающих транспондеров.		Нажимая кнопку <b>ВЫХОД (EXIT)</b> , выйдите из меню. Настройка терминала завершена.	Нажимая кнопку <b>ВЫХОД (EXIT)</b> , выйдите из меню. Настройка терминала завершена.	Нажимая кнопку <b>ВЫХОД (EXIT)</b> , выйдите из меню. Настройка терминала завершена.

Параметры транспондеров "НТВ-ПЛЮС"

Тр	Частота	Поляризация	Тр	Частота	Поляризация	Симв. скор. (SR)	FEC
28	12245	вертикальная	40	12476	вертикальная		
30	12284	вертикальная	29	12265	горизонтальная	27500	3 / 4
32	12322	вертикальная	35	12380	горизонтальная	(для всех транспондеров)	(для всех транспондеров)
36	12399	вертикальная	37	12418	горизонтальная		
38	12437	вертикальная	39	12456	горизонтальная		

Частота гетеродина конвертора: 10750 МГц (для простого одиночного конвертора).